

شرح البوابات الرئيسية المقدمه من موقعنا:

1. الإستعلام عن الرصيد

الرابط التالي:

<http://www.sms1515.com/sms/api/balance.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التاليه:

1. mobile: اسم المستخدم.

2. password: كلمة المرور.

في حال كانت القيم صحيحة ستكون نتيجة الإستعلام الرصيد: على الشكل التالي على سبيل المثال 100/70، بحيث تمثل 70 الرصيد الحالي بالنقاط، و100 الرصيد الكلي للعميل في الموقع. أما في حال كانت القيم خاطئة.. ستكون نتيجة الإستعلام رقم من الأرقام التالية ... وهي على النحو التالي مع معنى كل نتيجة :

0: البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)

1: رقم الجوال غير متوفر.

2: كلمة المرور خاطئه.

Example.

<http://www.sms1515.com/sms/api/balance.php?mobile=966555555555&password=123456>

2. الإرسال

الرابط التالي:

<http://www.sms1515.com/sms/api/msgSend.php>

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

1. mobile: رقم الجوال، وهو يمثل اسم المستخدم (إجباري).

2. password: كلمة المرور (إجباري).

3. numbers: الرقم أو مجموعة الأرقام التي سيتم الإرسال لها (إجباري)، ويجب أن تكون بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو الرمز (+)، ويفصل بين كل رقم وآخر الرمز (،)، وهو الموجود فوق حرق الواو.

4. sender: إسم المرسل.

5. msg: نص الرسالة (إجباري)، ويجب أن تكون بصيغة Unicode، وفي ملفات الإرسال الجديده فإن عملية التحويل تتم بشكل تلقائي، حيث تقوم دالة الإرسال بتحويل النص إلى التشفير المطلوب. ملاحظه: في حالة قمت بإستخدام الرابط مباشره، فإن يجب تحويل نص الرسالة الى تشفير Unicode من خلال دالة convertToUnicode الموجودة في كل الأمثلة البرمجية الخاصه ببوابات الإرسال.

6. dateSend: تاريخ إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الخدمة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى تاريخ معين من أجل إرسالها به، ويجب أن تكون على الشكل التالي mm/dd/yyyy. ملاحظة: في حالة عدم الحاجة لهذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسله، وفي حال إرسال قيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير أو في حالة وضع تاريخ خطأ أو قديم قبل تاريخ إرسال الرسالة فإن الرسالة سترسل فوراً .

7. timeSend: وقت إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الخدمة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى وقت معين من أجل إرسالها به، ويجب أن تكون على الشكل التالي hh:mm:ss.

ملاحظات :

1. في حالة عدم الحاجة لهذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسله.
2. في حالة إرسال القيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير ... وفي نفس الوقت كنت قد حددت متغير الـ dateSend فإن الوقت الذي سيعتمد لإرسال الرسالة هو الساعة 00:00:00 في التاريخ المحدد.
3. في حالة تحديد تاريخ الإرسال بتاريخ اليوم وتحديد وقت الإرسال بوقت سابق للوقت الحالي سيتم إرسال الرسالة فوراً .

عند الإرسال على هذه الصفحة سينتج لدينا رقم من الأرقام التالية ..وستجد مع كل رقم معنى هذا الرقم :

0: البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)

1: تم الإرسال.

2: الرصيد = 0.

3: الرصيد غير كافي.

4: رقم الجوال غير متوفر.

5: كلمة المرور خاطئه.

6: يوجد مشكله بالإرسال، ويجب المحاولة لاحقاً.

7: إسم المرسل غير مقبول أو فارغ.

8: الرسالة مكررة حاول بعد ساعة

9: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح

10: لا يوجد ارقام

11: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.

12: لم نتجح عملية الارسال.

Example 1. Send Now

<http://www.sms1515.com/sms/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966444444444,966533333333,966522222222&sender=internetsms&msg=0627064706440627064B002006280643064500200641064A00200073006D00730031003500310035&dateSend=0&timeSend=0>

Example 2. Send Later

<http://www.sms1515.com/sms/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966444444444,966533333333,966522222222&sender=internetsms&msg=0627064706440627064B002006280643064500200641064A00200073006D00730031003500310035&dateSend=2/10/2008&timeSend=17:30:00>

3. الإرسال باستخدام قالب رساله موحد

توفر هذه البوابة خدمة إرسال رساله ذات قالب موحد، بحيث تستطيع إرسال رسائل لأرقام مختلفة وكل رقم له محتوى رسالة بمحتوى خاص لهذا الرقم حسب متغيرات خاصة به .
مثال على الإرسال باستخدام قالب للرساله:
نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخي (1)، تاريخ إشتراكك لغاية (2).
عند الإرسال إلى مجموعه من الأرقام يتم تعريف قيمه خاصه بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمزين (1) و (2) بالقيم الخاصه بالإرقام، وهذه القيمة تسمى msgKey.

```
$msgKey = "Unicode مشفره بتشفير // ***"; // (1), #, name , @, (2), #, name2
```

شرح الرموز:

- (1)، (2)،...: للدلاله على الرموز التي يجب التعويض عنها
- # تفصل بين الرمز المطلوب إستبداله في الرساله والقيمة المستبدل بها.
- @ تفصل بين تعريف الرمز الأول وقيمته والرمز الثاني وقيمته.
- *** تفصل بين قيم الرساله الأولى وقيم الرساله الثانيه.

تطبيق المثال:

نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخي (1)، تاريخ إشتراكك لغاية (2).
msgKey : (1), #, محمد , @, (2), #, 2008/10/12, ***, (1), #, أحمد , @, (2), #, 2008/10/10
اللون الأخضر: قيم الرساله الأولى.

اللون الأحمر: قيم الرساله الثانيه

الأرقام: عدد الأرقام يجب أن يساوي عدد الرسائل في msgKey، وبالتالي فإنه سوف نستخدم رقمين حسب المثال الموجود: 9665555555555 ، 9664444444444
سوف تصل الرسالة إلى الأرقام بالشكل التالي:
الرقم 9665555555555: مرحبا بك أخي محمد ، تاريخ إشتراكك لغاية 2008/10/12.
الرقم 9664444444444: مرحبا بك أخي أحمد ، تاريخ إشتراكك لغاية 2008/10/10.

البوابة رسائل القوالب موجوده على الرابط التالي:

<http://www.sms1515.com/sms/api/msgSendWK.php>

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

1. mobile
2. password
3. numbers
4. sender
5. msg
6. dateSend
7. ..timeSend
8. msgKey: مجموعه القيم التعويضية في نص الرساله، ويجب الإنتباه إلى أن الرموز المستخدمه هنا يجب أن تطابق الرموز المستخدمه في نص الرساله وكذلك عدد القيم التعويضية للرساله الواحدة يجب أن يساوي عدد الرموز في نص الرساله، كذلك عدد مجموعات القيم التعويضية يجب أن يساوي عدد الأرقام. وفي النهايه يجب أن تكون بصيغه Unicode.

- مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة
- 0: البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
- 1: تم الإرسال.
- 2: الرصيد = 0.
- 3: الرصيد غير كافي.
- 4: رقم الجوال غير متوفر.
- 5: كلمة المرور خاطئه.
- 6: يوجد مشكله بالإرسال، ويجب المحاولة لاحقاً.
- 7: إسم المرسل غير مقبول او فارغ.
- 8: الرسالة مكررة حاول بعد ساعة
- 9: لا يوجد رسالة
- 10: لا يوجد ارقام
- 11: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.
- 12: لم نتجح عملية الارسال.
- 13: عدد الأرقام لا يساوي عدد الرسائل.
- 14: ال key الخاص بالرسالة فارغ.

Example.

<http://www.sms1515.com/sms/api/msgSendWK.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=96644444444,96653333333,96652222222&sender=internetsms&msg=06450631062D0628062700200628064300200623062E064A0020002800310029060C0020062A06270631064A062E002006250634062A063106270643064300200644063A0627064A06290020002800320029002E&dateSend=0&timeSend=0&msgKey=002800310029002C00200023002C00200645062D0645062F002C00200040002C0020028003200290020002C00200023002C002000310032002F00310030002F0032003000300038002C002002A002A002A002C0020002800310029002C00200023002C00200623062D0645062F002C00200040002C00200028003200290020002C00200023002C002000310030002F00310030002F0032003000300038>

4. تسجيل إسم مرسل

عند إرسالك رسالة بإسم مرسل رقم جوال غير أرقامك المعتمدة لدينا فأنت بحاجة لتعريف "ترخيص" هذا الرقم على الحساب الخاص بك.. وستحتاج لهذه العملية مرة واحدة فقط وبعدها يمكنك الإرسال بهذا الرقم دون الحاجة للتسجيل أو الترخيص.. توفر هذه البوابة خدمة إضافة إسم المرسل من أجل ترخيص إستخدامه في عملية الإرسال، ومن هنا فإن الترخيص يكون لإسم مرسل مكون من رقم دولي، ويصل كود التفعيل الخاص بعملية الترخيص اللاحقة الذكر على نفس رقم الجوال المضاف.. أي أنك ترسل الرقم المراد ترخيصه على هذه البوابة وسيصل كود تفعيل لهذا الرقم مباشرة... توجه بعد ذلك لبوابة الترخيص لإتمام عملية ترخيص الرقم على حسابك، البوابة موجوده على الرابط التالي:

<http://www.sms1515.com/sms/api/addSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

1. mobile.
2. password.
3. sender: إسم المرسل المراد ترخيصه للإرسال به "رقم جوال دولي".
4. defSender اسم المرسل للرساله التي تحوي كود التفعيل.

- مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة
- 0: البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
 - 1: رقم الجوال غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.
 - 3: إسم المرسل "الرقم الدولي" غير صحيح.
 - 4: إسم المرسل لا يحتاج إلى تفعيل !
 - 5: رصيدك غير كافي لإرسال كود التفعيل.
 - 6: يتم اضافة الاسم.
 - 7: لم يتم اضافة الاسم.

senderId: وهي قيمة عددية ستحتاجها في عملية الترخيص وتكون على الشكل التالي: 100
وعند إستخدامها في الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز '#' من الرقم إن وجد.

Example.

<http://www.sms1515.com/sms/api/addSender.php?mobile=96655555555&password=123456&sender=96651111111>

5. التحقق من تفعيل إسم المرسل

بعد عملية إضافة إسم المرسل للحساب الخاص بك، يمكنك التحقق من أن حالة إسم المرسل (مفعّل أو غير مفعّل) من خلال الرابط التالي:

<http://www.sms1515.com/sms/api/checkSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيمة التاليه:

1. mobile
2. password
3. senderId: القيمة العددية الراجعة من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز '#'.
مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 0: البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
- 1: إسم المرسل مفعّل.
- 2: إسم المرسل مرفوض "تم ادخال كود التفعيل لهذا المرسل 3 مرات خطأ".
- 3: رقم الجوال غير متوفر.
- 4: كلمة المرور خاطئة.
- 5: اسم المرسل غير مفعّل.
- 6: اسم المرسل موجود

Example.

<http://www.sms1515.com/sms/api/checkSender.php?mobile=96655555555&password=123456&senderId=100>

6. ترخيص إسم مرسل

توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل الذي تم تسجيله في الموقع "في عملية التسجيل" من أجل استخدامه في عملية الإرسال، حيث تستقبل كود التفعيل الذي وصل للرقم المراد ترخيصه، البوابة موجوده على الرابط التالي:

<http://www.sms1515.com/sms/api/activeSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيمة التالية:

1. mobile
2. password
3. senderId: القيمة العددية الراجعة من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز '#'.
4. activeKey: كود التفعيل المرسل على رقم الجوال الذي تم التسجيل به كإسم مرسل.

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

0: البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)

1: رقم الجوال غير متوفر.

2: كلمة المرور خاطئه.

3: تم تفعيل إسم المرسل.

4: كود التفعيل غير صحيح.

5: senderId خاطئ.

6: تم اضافة الطلب

Example.

<http://www.sms1515.com/sms/api/activeSender.php?mobile=966555555555&password=123456&senderId=100&activeKey=9801>